

ОКП 42 2191 0007 07



П А С П О Р Т

на счетчик программный реверсивный Ф5264

№ 968

I. НАЗНАЧЕНИЕ

I.I. Счетчик программный реверсивный Ф5264 (в дальнейшем - счетчик) предназначен для:

счета электрических сигналов и других величин, преобразованных в электрические сигналы, в прямом и обратном направлениях с учетом знака;

численного интегрирования разности двух независимых последовательностей электрических сигналов с учетом знака;

выработки командных сигналов при достижении в счетчике наперед заданного числа, хранящегося в электронном запоминающем устройстве (ЗУ);

осуществления операции частотного деления входных сигналов; формирования заданного числа импульсных сигналов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон частот входных сигналов в режиме счета по входам "А" и "Б" в отдельности от 10 до 10^6 Hz при синусоидальных сигналах и от 0 до 10^6 Hz при импульсных сигналах.

2.2. Диапазон частот входных сигналов в режиме счета по входам "А" и "Б" одновременно (совмещенный режим) от 10 до $5 \cdot 10^5$ Hz при синусоидальных сигналах и от 0 до $5 \cdot 10^5$ Hz при импульсных сигналах.

2.3. Диапазон входных напряжений $I - 30$ V.

2.4. Предел допускаемой погрешности при счете по любому из двух каналов в отдельности ± 1 , при счете в совмещенном режиме ± 2 .

2.5. Счетчик имеет ЗУ для записи и хранения двадцати шестизначных десятичных чисел (двадцать программ) со знаком.

2.6. Счетчик имеет выходные сигналы обработки каждой из двадцати программ.

2.7. Частота счета при обработке программ от 10 до 10^4 Hz при синусоидальных сигналах и от 0 до 10^4 Hz при импульсных сигналах.

2.8. Коэффициент деления при работе счетчика в режиме делителя частоты и количество импульсов при работе счетчика в режиме формирования заданного числа импульсов устанавливается в пределах от 2 до 999999.

2.9. Питание счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) V, частотой $(50 \pm 0,5)$ Hz.

2.10. Потребляемая мощность не превышает 70 V·A.

2.11. Габаритные размеры не превышают 440 x 160 x 410 мм.

2.12. Масса счетчика не более 14 кг.

2.13. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки счетчика соответствует указанному в таблице.

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
3.419.038	Счетчик программный реверсивный Ф5264	1 шт.	
	В том числе:		
5.500.230	Кабель с высокочастотными разъемами	3 шт.	
5.500.190	Кабель со штекерами	2 шт.	
6.367.617	Блок переходной	1 шт.	
5.574.01H	Защитный	4 шт.	
8.810.014-20	Чехол для укладки принадлежностей	1 шт.	
	Тройники СР-50-95Ф	1 шт.	
	Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1	1 шт.	
	Вилка 2РМ39КПН45Ш2В1	1 шт.	
	Запасные предохранители ПМ1	2 шт.	
3.419.038Т0	Счетчик программный реверсивный Ф5264		
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	
	Руководство по текущему ремонту	1 экз.	

Продолжение таблицы

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Коли - чество	Приме- чание
5.419.038ПС	Счетчик программный реверсивный Ф5264 Паспорт	I экз.	

Примечание. Руководство по текущему ремонту поставляется по требованию потребителя.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Счетчик программный реверсивный Ф5264 соответствует
ТУ 25-0414.0095-84 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления " 21.07.15 г.

Начальник поверочной лаборатории

Контролер ОТК

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода счетчика в эксплуатацию.

5.2. Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно заменяет или ремонтирует счетчик, если он за этот срок выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных норм.

5.3. Безвозмездная замена или ремонт производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации счетчика, указанных в инструкции по эксплуатации, и при сохранности клейма.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИОННЫХ

6.1. В случае отказа счетчика в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке счетчика, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

наименование и обозначение модуля, заводской номер, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию и наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры для проверки счетчика.

6.2. В случае возвращения счетчика изготовителю упаковывать и транспортировать счетчик следует так, как указано в разделе "Правила хранения и транспортирование" технического описания и инструкции по эксплуатации.

6.3. Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по их устранению, регистрировать в таблице.

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса	Масса	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Кол.	Кол. в изд.	в шт., г	в изд., г		
<u>Золото</u>								
Плата	5.069.487	6.349.019	I	I	0,0851	0,0851		
	5.069.488	"	I	I	0,0681	0,0681		
	5.069.489	"	I	I	0,1876	0,1876		
	5.069.490	"	I	I	0,0643	0,0643		
	5.069.491	"	I	I	0,1041	0,1041		
	5.069.492	"	I	I	0,0328	0,0328		
	5.069.493	"	I	I	0,0750	0,0750		
	5.069.494	"	I	I	0,0188	0,0188		
	5.069.495	"	I	I	0,0344	0,0344		
	5.069.496	"	I	I	0,0577	0,0577		
	5.069.497	6.697.107	I	I	0,0152	0,0152		
	6.697.107	6.349.019	I	I	<u>0,0357</u>	<u>0,0357</u>		
					0,70	0,70		
<u>Серебро</u>								
Плата	5.069.487	6.349.019	I	I	0,4775	0,4775		
	5.069.488	"	I	I	0,8087	0,8087		
	5.069.489	"	I	I	0,2036	0,2036		
	5.069.490	"	I	I	0,6865	0,6865		
	5.069.491	"	I	I	0,6665	0,6665		
	5.069.492	"	I	I	0,8223	0,8223		
	5.069.493	"	I	I	0,6364	0,6364		
	5.069.494	"	I	I	0,5921	0,5921		
	5.069.495	"	I	I	0,4162	0,4162		
	5.069.496	"	I	I	1,0840	1,0840		
	5.069.497	6.697.107	I	I	0,4148	0,4148		
	6.349.019	6.349.019	I	I	4,0741	4,0741		
	6.697.107	"	I	I	<u>0,0357</u>	<u>0,0357</u>		
				10,90	10,90			
<u>Палладий</u>								
Плата	6.349.019	6.349.019	I	I	0,0203	0,0203		
	6.697.107	"	I	I	<u>0,0327</u>	<u>0,0327</u>		
				0,05	0,05			